

LEGENDA:

- A — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA ZAWIESZANA IP20
  TYP: VEGA LL 6097004 2x80W 2xT5
- B — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA IP44
  TYP: TRIO 6716041 TR228.DO 2x28W 2xT5
- C — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA IP44
  TYP: TRIO 6717041 TR249.DO 2x49W 2xT5
- D — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA IP65
  TYP: COSMO2 6845000 CO2 228 2x28W 2xT5
- E — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA IP65
  TYP: COSMO2 2405000 CO2 249 2x49W 2xT5
- F — OPRAWA WBUDOWANA LED IP20
  TYP: FLAT LED 600 5761004 62W LED
- G — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA WBUDOWANA IP20
  TYP: QUADRA 6928001 DK218.X 2x18W 2xTC-DEL

  G/a – OZNACZENIE OPRAWY/ SEKCJA
- H — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA IP44
  TYP: BASE 4995011 36W 1xTC-L 36W/840
- EM1/... — OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA 1,2 W Z PIKTOGRAMEM IP40
  TYP: MONITOR1 8670410 OP1-A1,2TA1N LED TA (Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h)
- EM1a — OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA 1,2 W IP40
  TYP: MONITOR1 8670410 OP1-A1,2TA1N LED TA (Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h)
- EM2/.../... — OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA 1,2 W Z PIKTOGRAMEM IP40
  TYP: MONITOR2 8673310 DS1-A1,2TA1N LED (Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h)
- EM3 — OPRAWA AWARYJNA WBUDOWANA 1,5 W IP40
  TYP: POINT LED 5181031 K-G AW 120 (Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h)
- EM4 — OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA 4x1 W IP40
  TYP: VERSO LED-HO 8403310 VDN-A4x1TA1H (Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h)
- EM5 — OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA 4x1 W IP65
  TYP: MONITOR1 LED-HO 8770310 (Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h)
- EM6 — OPRAWA AWARYJNA NAŚCIENNA 4x1 W IP65 (-20°C)
  TYP: MONITOR1 LED-HO 8770310N (Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h)
- AW — MODUŁ AWARYJNY DLA OPRAW QUADRA ES-AW-4-1-A2 9685010
- W — OPRAWA NASTROPOWA WANDALOODPORNA IP54
  TYP: 053424 BOXER-328-EP, 2x28W 2xT16
- Z1 Z1 — OPRAWA DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO I NASTROPOWEGO IP65
  TYP: PALETTA 30254 2x18W 2xTC-D
- Z2 — OPRAWA NAŚCIENNA IP65
  TYP: DELTA 3162006 PD.70 N/H-A HST-DE 70W

  EM2/1/5 – TYP OPRAWY/ NUMER PIKTOGRAMU / NUMER PIKTOGRAMU
- 1 – KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W LEWO (NR 9695021)
- 2 – KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W DÓŁ (NR 9695121, 9693191)
- 3 – WYJŚCIE EWAKUACYJNE (NR 9695041, 9694021)
- 4 – KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W PRAWO (NR 9694011)
- 5 – KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W PRAWO I W DÓŁ (NR 9693081)

- ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20
- ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20
- ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP44
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20
- W... — WENTYLATOR PROMIENIOWY 230V/28W

UWAGA:

1) ŁĄCZNIKI MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,2m OD POZIOMU POSADZKI
2) OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE DO PRACY AWARYJNEJ I AWARYJNO-SIECIOWEJ PODŁĄCZYĆ FAZĄ KONTROLNĄ "Z PRZED" WYŁĄCZNIKA
3) WSZELKIEGO RODZAJU OSPRZĘT INSTALOWAĆ ZGODNIE Z KARTAMI TECHINICZNYMI PRODUCENTA
4) WSZYSTKIE OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZSZCZENIA CNBOP
5) UNIKAĆ PROWADZENIA WSZELKICH INSTALACJI PRZEZ POMIESZCZENIE 0.17 Z WYJĄTKIEM JEGO OŚWIETLENIA
6) INSTALACJĘ WYKONYWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ POZOSTAŁYCH BRANŻ
7) POZOZSTAŁE WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Nazwa zadania:
Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

Adres:
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Stachowski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09

Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Zawodny
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr 187/94

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Górny

Tytuł rysunku:
Plan instalacji oświetlenia - piętro II

Numer projektu: AAG/13/0049
Data: grudzień 2013
Branża: elektroenergetyczna
Skala rysunku: 1:100
Numer rysunku: EO-03

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie