



WAGA:

1. INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp 3(4)x1,5 mm².
2. ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m1.
3. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDYpzo 3x2,5 mm².
4. Gniazda wtyczkowe hermetyczne instalować na wysokości 0,8m, a w pomieszczeniach sanitarnych instalować na wys. 1,4m.

ZESTAWIENIE POMIESZCZE NI:				
Lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m2	posadzka	uwagi
2.K1	KLATKA SCHODOWA	20.27		
2.K2	KLATKA SCHODOWA	15.68		
2.01	KOMUNIKACJA	19.42		
2.02	SZATNIA	32.38		
2.03	POM.MAGAZYNOWE	13.87		
2.04	POM.MAGAZYNOWE	22.56		
2.05	SZATNIA	34.39		
2.06	POM.MAGAZYNOWE	36.04		
2.07	POM.MAGAZYNOWE	11.23		
2.08	ZESPÓŁ SANITARNY	9.12		
2.09	ZESPÓŁ SANITARNY	9.31		
2.10	POM.MAGAZYNOWE	12.99		
2.11	STRYCH	78.80		
	RAZEM	316.06		



SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"
40 - 874 KATOWICE, ul. Tysiąclecia 1
tel. 22 41 14 12, 22 41 15 26, 22 41 15 27
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT POLICJI	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	09.2007
PLAN INSTAL. OŚW. I GNIAZD WT. - PODDASZE			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR PODPS	NR RYS.
	J. Przyłudzki	644/82	BRANŻA.
			E
			SKALA
			1:100

- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIELTANY
PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIELTANY
PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIELTANY
TABLICA ROZDZIELCZA
REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V
KINKIET 2x60W
GNIAZDO WTYCZKOWE
GNIAZDO KOMPUTEROWE

- LEGENDA OPRAW:
- A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK, 2x36W Z ODBLYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA
C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KLOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA
D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W
E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM
F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x18W Z ODBLYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W
H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 1x36W